

01



FXAQ15-32A



BRC7E618
опционально



BRC1H51W
опционально



02

- > Для комнат без подвесных потолков и свободного пространства
- > Плоская стильная лицевая панель легко вписывается в любой интерьер и проста в уборке
- > Легко устанавливается как в новые проекты, так и в проекты с реновацией оборудования.
- > Снижение потребления энергии благодаря специально разработанному DC двигателю вентилятора
- > Воздух удобно распределяется вверх и вниз благодаря пяти различным углам жалюзи - могут быть запрограммированы через пульт управления.
- > Работы по техобслуживанию легко выполняются с передней стороны

03

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | FXAQ | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | |
|----------------------------|--|---|---------------|---------|---------|-----|---------------|------|-------|-------|
| Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | |
| Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Ном. | - | | | | | | | |
| | Нагрев | Ном. | - | | | | | | | |
| Габариты | Блок | В x Ш x Г | 290x795x264 | | | | 290x1,050x264 | | | |
| Масса | Блок | кг | 11.5 | | | | 14.5 | | | |
| Расход воздуха | Охлаждение | Низк./Выс. | м³/мин. | 4.5/7.0 | 4.5/7.5 | 5/8 | 5.5/8.5 | 9/12 | 12/15 | 14/19 |
| Воздушный фильтр | Тип | Моющаяся полимерная сетка | | | | | | | | |
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | - | | | | | | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Низк./Выс. | дБ(А) | - | | | | | | |
| Хладагент | Тип / Потенциал глобального потепления (GWP) | R-410A/2,087.5 | | | | | | | | |
| Подсоединение трубопровода | Жидкость | Нар. | мм | 6.35 | | | 9.52 | | | |
| | Газ | Нар. | мм | 12.7 | | | 15.9 | | | |
| | Дренаж | подсоединение: 13 (внутр 13/нар. 18) | | | | | | | | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 1~/50/220-240 | | | | | | | |
| Ток при 50 Гц | Макс. ток предохранителя (MFA) | А | - | | | | | | | |
| Системы управления | Беспроводной ИК-пульт | BRC7EB518 | | | | | | | | |
| | Проводной пульт | BRC1H51W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52 | | | | | | | | |
| | Упрощенный проводной пульт для гостиниц | BRC2E52C (для трехтрубной системы) / BRC3E52C (для двухтрубной системы) | | | | | | | | |

04

05

06